

おくだけガードマン

	メーカー	ツクマ	
センサー	検知距離 (m)	0~9	
	検知方向	左・右・両方向	
	投光用光源	赤外LED	
	無線周波数	426MHz帯(4ch)	
	無線通信距離	見通し約200m	
	電源電圧/消費電流	DC12V/30mA	
	設置金具	三角コーン/単管パイプ	
警報機	警報音声 ※変更可能	(ピンポン)車が通ります、ご注意ください	
	音圧レベル	100dB ※音量調節可能	
	設定項目	電源	ON/OFF
		音量	10段階
		無線ペアリング	
		音声繰返回数	1~5回(10~50秒)
	電源電圧/消費電流	DC12V/約0.5A(警報時)・20mA(待機時)	
設置金具	底面マグネット/単管設置用金具		
電源	単3バッテリーBOX	センサー専用 単3電池×4本	
	単1バッテリーBOX	センサー・警報機両用 単1乾電池4本	
	ソーラー式バッテリー (給電時間設定可能)	42Wソーラーパネル	
		蓄電容量	センサー用 15Ah 警報機用 80Ah

